（低圧用）保 護 継 電 器 整 定 値 一 覧 表

2014.6 改正

＜申込代行者情報＞

・事業者名：　　（担当者名）

・住　所　：〒　　－

・ＴＥＬ　：（固定）　　（FAX）

（携帯）

＜設置者情報＞

・契約者名：

＜設置設備情報＞

・発電設備種別：

・定格出力　　：　ｋＶＡ　×　　台

・保護装置（パワーコンディショナ）の認証番号または型式

：

・自動電圧調整装置

進相無効電力制御機能　：　有　・　無

出力制御機能　：　有　・　無

・絶縁用変圧器　：　有　・　無

・ＯＣ付ＥＬＣＢ　：　極数素子数（　Ｐ　Ｅ）
逆接続（　可　・　不可　）

※　本様式は、保護装置の型式（認証番号）毎に作成願います（同一型式を複数台設置される場合は本様式１枚のみで結構です）。

１．主リレー　※太枠内ご記入ください（ただし、第三者（JET、JIA）が認証するPCSを使用する場合、①・②・③・④は省略可能です）。

保護継電器の種別		第三者（JET、JIA）が認証するPCSを使用する場合は省略可能				⑤申請整定値	当社整定値	適否	適　　用
		① 継電器 製造者・型式	② 整 定 範 囲	③CT比	④VT比				
電力品質	ＯＶＲ					Ｖ	標準整定　115% （100V系の場合115V、200V系の場合230V）		
	ＵＶＲ					Ｖ	標準整定　80% （100V系の場合80V、200V系の場合160V）		
	ＯＦＲ					Ｈｚ	標準整定　61.2Hz （整定範囲に無い場合は61.0Hz）		
	ＵＦＲ					Ｈｚ	標準整定　58.8Hz （整定範囲に無い場合は59.0Hz）		
単独運転防止	ＲＰＲ					Ｗ	【逆潮流有りの場合記載不要】 標準整定　発電設備定格出力の5%程度以下		
	ＵＰＲ					Ｗ	【逆潮流有りの場合記載不要】 標準整定　最大受電電力の3%程度		２系列目のリレーに適用
	能動的方式			－	－		個別整定　（新型の場合記載不要）		（非認証品の場合） 取扱説明書を添付のこと
	受動的方式			－	－		個別整定（位相跳躍方式の場合±3～±10度の範囲、周波数変化率方式の場合±0.1～±0.3%の範囲、3次高調波電圧歪急増方式の場合+1～+3%の範囲）		（非認証品の場合） 取扱説明書を添付のこと
その他	自動電圧調整機能（AVR整定値）					Ｖ	【逆潮流無しの場合記載不要】 個別整定　屋内配線（受電点からＰＣＳまで）による電圧上昇値の簡易計算書で計算した値		

２．タイマー　※太枠内ご記入ください（ただし、第三者（JET、JIA）が認証するPCSを使用する場合、①・②・③・④は省略可能です）。

保護継電器の種別		第三者（JET、JIA）が認証するPCSを使用する場合は省略可能				⑤申請整定値	当社整定値	適否	適　　用
		① 継電器 製造者・型式	② 整 定 範 囲	③CT比	④VT比				
電力品質	ＯＶＲ					1　秒	標準整定　1.0秒		
	ＵＶＲ					1　秒	標準整定　1.0秒		
	ＯＦＲ					秒	標準整定　1.0秒 （0.5秒でも可）		
	ＵＦＲ					秒	標準整定　1.0秒 （0.5秒でも可）		
単独運転防止	ＲＰＲ					秒以内	【逆潮流有りの場合記載不要】 標準整定　0.5秒以内		
	ＵＰＲ					秒以内	【逆潮流有りの場合記載不要】 標準整定　ｹﾞｰﾄﾌﾞﾛｯｸする場合0.2秒以内、ｹﾞｰﾄﾌﾞﾛｯｸしない場合0.5秒以内		２系列目のリレーに適用
	能動的方式			－	－	秒以内	標準整定　新型の場合0.2秒以内、 従来型の場合0.5秒～1.0秒以内		（非認証品の場合） 取扱説明書を添付のこと
	受動的方式			－	－	0.5 秒以内	標準整定　0.5秒以内		（非認証品の場合） 取扱説明書を添付のこと
その他	復電後の投入阻止時間					300　秒	標準整定　300秒		